

Configuration de l'authentification AAA sur Routeur

Activer AAA

```
Routeur# conf t
Routeur(config)# aaa new-model
```

Utiliser la BDD locale

```
Routeur(config)# aaa authentication login default local
```

Configurer l'accès console

```
Routeur(config)# line console 0
Routeur(config-line)# login authentication default
```

Créer une liste

```
Routeur(config)# aaa authentication login <Nom> [local|group]
```

Appliquer une liste sur les lignes vty

```
Routeur(config)# line vty 0 4
Routeur(config-line)# login authentication <NomListe>
```

Ajouter un serveur TACACS+ ou RADIUS

```
Routeur(config)# tacacs|radius-server host <IP>
Routeur(config)# tacacs|radius-server key <Clé>
```

Configurer l'authentification TACACS+ ou RADIUS

```
Routeur(config)# aaa authentication login default group tacacs|radius
[local]
```